

Installationsguide



stallmastaren.se



Montering och installation av SenseHub



Skruvar och monteringssats följer med leveransen SenseHub Controller skall monteras minst 1 meter under taket eller 3-4 meter över golvet.

Fritt fram till djuren, tänk på takstolar, räls mm. Undvik att låta nätverkskabel till SenseHub följa ordinarie strömkablar t.ex. längs en kabelstege eller kabelsamling. Helst 0,5 meter ifrån. Dra överbliven längd i en omväg till SenseHuben för att undvika att kabel blir upplindad som en spole, det stör nätverkstrafiken.

Tänk på att sätta controller på ett sätt som gör att du kan se undersidan på controllern nere från golvet där två kontroll-lampor kommer att lysa grönt när controllern arbetar som den ska.

Om du har mer än ett nätverk, ex. två routrar eller trådlös extender bör du registrera controllern vid en dator före extendern, med controllern ansluten till samma router som datorn.





Ena änden av nätverkskabeln (svart) monteras i SenseHub controllerns PD ingång(1), snäppet mot framsidan.

Controllern tilldelas automatiskt en ledig ip-adress (DHCP).

Controllern är en dator och måste skyddas från åska.



Andra änden av nätverkskabeln (svart) monteras i Data & Power-Out på PoE strömförsörjningen(2) närmast led-lampan.

Nätverkskabel (grå) från router monteras i den andra nätverksanslutning(3).

När controllern har kontakt med nätverket lyser ledlampan grönt, annars gult.

Om det inte fungerar, ring support 070 930 57 99.



1. Montera controllern (huvudantenn)

- Montera controllern där du tror den ger bäst teckning av djuren som skall övervakas. Var uppmärksam på att antennen som ska läsa transpondrarna sitter inbygd i controllern, så denna ska monteras i stallet/ladugården. Nätverkskabel (svart) ska dras från controllern till dosan med strömförsörjning / internetåtkomst (POE, power over ethernet), helst placerad på kontor, skyddad från fukt.
- 2) Koppla enheten till nätverket enligt kopplingsscemat nedan. Vid registrering av controller måste dator och controller finnas på **samma nätverk, d.v.s. samma router**.

Bra att veta:

- Portar 22, 80, 443, 61616 måste vara öppna för utgående trafik för TCP, UDP, SSH, FTP, SFTP.
- Du måste använda strömförsörjningen som följer med i paketet med SenseHubcontrollern.
- Strömförsörjningen kopplas till internetrouter med kort grå kabel och till controller med lång svart kabel).
- Obs: Strömförsörjningen är inte vattentät och måste därför placeras inomhus.
- Nätverkskabel: Använd endast den svarta originalkabeln mellan strömförsörjning och SenseHub (controllern) som följer med i paketet. Mellan router och strömförsörjning kan annan nätverkskabel än medföljande användas.
- Antennen sitter innebygd i controllern och tar emot djur-data också när internet är nere.
- Områdesteckning: Max 500m framåt och 200m brett beroende på omgivning.
- Du kan seriekoppla flera antenner till controllern för att få större räckevidd. Extra antenner beställer du som extrautrustning. Sista sida finns info om VPN.





2. Installera programvara på pc Windows 10 eller högre

A) Ladda ner verktygsfil (endast PC, ej för Mac, iOS som måste använda webbläsare)

Följ länken nedanför för att ladda ner installationsfil för SenseHub. Denna filen behöver du för att installera systemet, SenseHubTools-Setup.

Gå till: https://www.stallmastaren.se/aktivitetsmatning-sensehub-manualer/

Högst upp: KLICKA HÄR FÖR SENSEHUB WEB CLIENT PROGRAM

Om du behöver fjärrhjälp behöver du installera <u>Teamviewer</u>, länk finns också här.

B) Installera programvaran för controllern

Controllern ska vara kopplad till lokalt nätverk med internet. Pc:n du använder vid förstagångs-registreringen ska också vara inkopplad på samma nätverk.

1) Dubbelklicka på nedladdad fil **SenseHubTools-Setup.exe**.

Detta installerar programvaran du behöver för att registrera controllern och få tillgång till systemet. Om uppdatering föreslås så välj det.

2) En ikon dyker upp på skrivbordet på pc:n. Högerklicka på ikonen, välj Egenskaper och klicka på Avancerat under fliken Genväg.

Sätt kryss i fältet för Kör som administratör och klicka på OK två gånger.

Detta behöver upprepas efter varje uppdatering.

🗯 Egenskaper fö	ör SenseHub.exe		×
Säkerhet	Information	Tidigare version	er
Allmänt	Allmänt Genväg Kompa		
Ser Ser	nseHub.exe		
Тур:	Program		
Plats:	SenseHub Tools		
Mål:	ııram Files (x86)∖SenseHu	ib Tools\SenseHub.	exe"
Avancerade eg	enskaper		×
Välj de	avancerade egenskaper	du önskar för den hi	är genvägen.
Kör som ad	dministratör		
Det här alt administra oönskad a	ernativet gör att du kan tör samtidigt som datorn ktivitet.	köra genvägen som och dina filer skydda	en s från
🗹 Kör i separ	at minnesutrymme		
		ОК	Avbryt
L	UK	Avbryt Verk	stall



3. Registrera SenseHub

- Starta registreringen av controllern. Den måste vara ansluten till samma nätverk som datorn just vid registrering. Om du inte får kontakt med controllern i nästa steg, prova att starta om routern, datorn och i sista hand göra controllern strömlös i 5 sekunder.
- 2) Dubbelklicka på SenseHub-ikonen på skrivbordet.
- Programmet startar upp och söker efter en SenseHub-controller i nätverket. Detta kan ta lite tid 1-30 min. Om det inte finns någon uppdatering bör det ta 1-3 minuter.

Programmet kollar också programversion och laddar automatiskt ner och installerar en ny version om det finns någon.

Beroende på internethastighet så kan det ta upp till 1 timme. Bilden ändras till registreringbilden när uppdateringen är klar. Annars ring support 070 930 57 99.



4) När du ser välkomstbilden **Welcome to SenseHub**, väljer du **Register** och följer anvisningen för att registrera ett konto för systemet. Välj språk.

•			
Account Details	Herd Management Softwar		Farm Topology
Farm ID: EU6071564 * Needed for remote login	Farm Name:	Farm Housing:	
Plan: Advanced	Address:	City:	
Young Stock Services: Enabled	Lagadas	Thessaloniki	
	Country: Greece X	Time Zone: GMT+01:00(Amsterdam, B X	
			- I
→ Work in Trial Mode	Back Next		

Välj Amsterdam.



count Details			Herd Management Software		
Work Mode		Sens	eHub Operation M	ode	
Your plan does no Herd Managemen Integration	t support exte t Software	ernal A	llflex Mode N	inimal Valic	lation
Enable Inte	gration		4		
ount Details		Here	d Management Software		
ount Details		Here	I Management Software		Reload Topolo
ount Details Discovered Device/s Controller: 16 Antenna: 0	Hardware Choose Collector	Hero Hardware Type	d Management Software	IP Address	Reload Topolo Serial Numbe
ount Details Discovered Device/s Controller: 16 Antenna: 0 Server: 0	Hardware Choose Collector	Hero Hardware Type Controller	d Management Software	IP Address 172.18.0.216	Reload Topolo Serial Numbe SNSTFSkobi6
ount Details Discovered Device/s Controller: 16 Antenna: 0 Server: 0 Total: 16	Hardware Choose Collector	Here Hardware Type Controller Controller	Management Software	IP Address 172.18.0.216 172.18.0.94	Reload Topolo Serial Numbe SNSTFSkobio TC24SNSTFS005
ount Details Discovered Device/s Controller: 16 Antenna: 0 Server: 0 Total: 16	Hardware Choose Collector	Hero Hardware Type Controller Controller Unknown	Hardware Description	IP Address 172.18.0.216 172.18.0.94 172.18.0.172	Reload Topolo Serial Number SNSTFSkobi6 TC24SNSTFS009 SNSFS_P4TestUPO



Livestock Intelligence**	
Register New User	
Already Have Account	

Create Admin	Account	
Name		
Stina Karlsson		
Cell Phone Number		
+46 701234	567	
Back	Ne	a.

Skriv +46 också i telefonfältet, utan inledande nolla ($\frac{0}{2}$ 70 12 34 567).

Create Admin Account	Kolla eposten efter ett mail från Allflex	
Email stina.karlsson@epost.se	innehållande en 6-siffrig kod Verification code sent to Email stina.karlsson@epost.se	Username / Email stina.karlsson@epost.se
New Password Se12345!	-	Password Se12345!
Confirm Password Se12345!	Enter Verification Code: 753468	Forgot Pessword? EU9261411
Stor och liten bokstav, siffra/siffror, specialtecken typ ! & @ etc. Minst 8 tecken totalt. Back Next	Back Next	Remember me

OBS! Skriv ner **Farm-ID** för att ha när du ska logga in i telefonappen. Detta nummer behöves om du ska använda integration med Min Gård.



End User Agreement	
End User License Agreement Serverse of the source	DED BY ALLFLEX TO YOU. Bläddra till slutet. REEMENT. YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE URS. I DEFINED BELOWI, WHICH WERE COLLECTED,
Decine	Aust



Du är nu klar för att använda SenseHub!



4. Tillgång till systemet över internet

- 1) Nu har du installerat systemet. För att få **internet**-baserad tillgång till systemet, (om **din dator** befinner sig på annan plats än Sensehubens nätverk) och konfigurera övervakning av djur, behöver du ändra anslutningsmetod.
- 2) Se System tray, området med ikoner nederst i högra hörnet av skärmen.
- 3) Hitta ikonen för SenseHub. Högerklicka på denna och välj Tools Connection settings.



4) Andra till **Internet**.

🗘 SenseHub Client	Connection S	ettings
Connect to Se Note: Choose D	nseHub ov	er the Internet er performance of the SenseHub client.
Internet	Direct	

5) Logga in med användarnamn, lösenord och EU-nummer.

När du senare ska logga in på systemet:

- 1) Starta en webläsare
- 2) Gå till adressen https://st.scrdairy.com/
- 3) Logga in med, användarnamn, lösenord och FarmID (EU-nummer)
- 4) Systemet är nu klart för användning. Hur du kommer i gång med användning av själva SenseHub-systemet, läser du mer om i **Uppstartsguide**.



5. Ladda ner SenseHub-appen på mobilen

SenseHub App finns för både Android och iPhone. Sök i App Store eller Google play efter appen **SenseHub**. Ladda ner appen som du laddar ner andra appar.



Kompatibel med Android 5.x och senare versioner

Kompatibel med iOS 10 och senare versioner

Notiser i mobiltelefon:

Alla som är inloggade på samma konto (användare) får notiser, beroende på inställningarna i telefonen.

Följande exempel ger inte notis:

tyst läge, notiser avstängda, ansluten till router utan internet eller att datapotten är slut på telefon eller mobil router.

Sms skickas endast till mobil till den som startade kontot(användaren). Så alla som vill ha sms måste ha ett eget konto (användare) på Sensehubsystemet.

Om larmintervallet är satt till att inte skicka notiser på natten, så kommer ett larm som genererats på natten, inte att skickas på nytt.



För att komma till inställningar för notiser: 1. Till vänster i bild



VPN-installation

För att skaffa VPN, kontakta OS ID Stallmästaren / MSD Animal Health..

VPN kan användas när man har djur på två ställen med stort avstånd, ex. hemgården och en annan plats med internet som kan ligga var som helst.

Till detta behövs en extra antenn, strömadapter och en svart original nätverkskabel 2, 10, 30, 50 eller 100 meter. Utöver det behövs också två andra nätverkskablar av valfri längd och fabrikat.

IP info vid skanning: VPN-router delar ut ip 192.168.77.xxx





Bra och effektiv support om SenseHub

Eftersom SenseHub är nätbaserat, är det enkelt för oss att ge dig den hjälp du behöver. Vi kan logga oss in i ditt system och rätta eventuella fel, utan att det medför något arbete för dig. Du får en bra support när du behöver det.

Support & kontakt SenseHub

Kundservice: 0510 – 20445 Jonas, sälj: 0510 – 484355 Magnus, support: 0510 – 484356



Imse@merck.com

www.stallmastaren.se/support-och-kontakt-om-sensehub www.stallmastaren.se/aktivitetsmatning-sensehub

